

# controlZone 71

SeaZone erbjuder fem olika paneler med vridknappar (encoder) eller återfjädrande tryckknappar för styrning av alla typer av elförbrukare och elkomponenter.

Varje vrid- och tryckknapp kan markeras med förbrukarens eller funktionens namn.

Panelerna kan monteras vertikalt eller horisontellt och har röd bakgrundsbelysning, vilket är idealiskt för nattkörning. Samtliga paneler finns i svart eller natur/aluminium.

Panelerna kopplas till elcentralen powerZone via nätverkskabel (CAN Bus) och får sin strömförsörjning via samma kabel. Inga andra anslutningar, strömkällor eller kablar behövs. Då powerZone innehåller åtta utgångar för styrning av lika många elförbrukare/komponenter krävs en panel per elcentral.



controlZone 71 innehåller en vridknapp (encoder) och sju återfjädrande tryckknappar för styrning av alla typer av elförbrukare och elkomponenter.

## Specifikationer:

- Spänning: 12-24V
- Temperatur: -20 - +50
- Strömförbrukning vila: < 10mA
- Vikt: 280 gram

### Dimensioner

- Längd: 180 mm
- Bredd: 90 mm
- Djup: 37 mm

### Inbyggnadsmått

- Längd: 164 mm
- Bredd: 68 mm
- Djup: 37 + 31 mm

Vridknappen kan till exempel användas för att styra enheter med dimmer-, intervall-, puls- eller blinkfunktion.

Panelen lämpar sig väl för lanternövervakning tillsammans med en powerZONE 860.

Varje vrid- och tryckknapp kan markeras med förbrukarens eller funktionens namn.

Panelen monteras vertikalt eller horisontellt och har röd bakgrundsbelysning, vilket är idealiskt för nattkörning. controlZone 80 finns i svart eller natur/aluminium.